



MFC-L2712DN

Компактно 4 в 1 монохромно лазерно
мултифункционално устройство



PRINT



COPY



SCAN



FAX

www.brother.bg

Компактно 4 в 1 монохромно мултифункционално устройство

Създадено с мисъл за вас и вашия бизнес MFC-L2712DN е идеалното решение за един малък и домашен бизнес. Получавате бързи печат, копиране, сканиране и факс в едно компактно, безшумно устройство. Идеален помощник, които за минути настройвате и е готов за работа.

MFC-L2712DN



Основни функции:

- Бърза скорост на печат до 30 стр/мин
- Автоматичен двустранен печат
- Тава за хартия за 250 листа
- Автоматично листоподаващо устройство за 50 листа
- Мрежова свързаност
- Тонер в комплекта за до 700 стр.*
- 64MB памет

Устройство създадено за офиса на бъдещето

Създадено да бъде настроено и готово за работа само за минути MFC-L2712DN предлага скорост на печат до 30 стр/мин и автоматично листоподаващо устройство за 50 листа за удобно копиране и сканиране на множество документи и сканиране и запазване директно към SharePoint и други локации.

Добрият избор

С множеството функции и лесното свързване в съществуващата жична мрежова свързаност MFC-L2712DN е добър избор за един зает малък и домашен офис. С автоматичния двустранен печат, голямата тава за хартия и възможността за тонер с голям капацитет, които устройството предлага Вие може спокойно да работите и съсредоточите върху важното в бизнеса

Безшумно

Безшумен печат, на по-малко от 50db, най-ниският в този клас, и то без компромис в скоростта или качеството на разпечатките. Позволява да поставите устройството до вас на бюрото и да работите необезпокояван.

Създадено да издържи

Създадено да издържи MFC-L2712DN работи с мисъл за вас и вашия бизнес. Изработено от издръжливи материали и със здрав корпус, това е устройство на което може да разчитате и спокойно да се концентрирате върху важното в бизнеса.

* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752

Общи характеристики

Технология
Електрофотографска лазерна

Класификация
Лазерен продукт клас 1 (IEC60825-1:2014)

Процесор
600MHz

Памет
64MB

Жична мрежова свързаност
10Base-T/100Base-TX

Контролен панел
2 реда, 16 знака
LCD дисплей

Интерфейс
Hi-Speed USB 2.0

Печат

Стандартна скорост на печат (A4)
До 30 стр/мин

Скорост на печат двустранно (A4)
До 15 стр/мин

Резолюция
До 1,200 x 1,200dpi

Тих режим
Намалява шума при печат чрез намаляване на скорост до 13 стр/мин

Автоматичен двустранен печат - Печат от двете страни на листа

Време за излизане на първа разпечатка
По-малко от 8.5 сек. от режим Готовност

Време за загряване
По-малко от 9 сек. от режим sleep mode

Езици за печат
GDI

Функции на принтера

Печат N в 1³

Печат на плакат⁴

Печат на воден знак⁴

ID печат⁴

Ръчен двустранен печат⁴

Печат на книжка⁴

Профили за принтиране³

Печат в черно⁴

Печат и създаване на архив⁴

Драйвер за принтер

Windows®
Windows®10 (32 & 64 bit editions)
Windows®8 (32 & 64 bit editions)
Windows®7 (32 & 64 bit editions)
Windows® Server 2016 (32 & 64 bit editions)*
Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2*
Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)*

Macintosh⁵
macOS 10.8.x или по-висока

Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)

* Само Windows® Server поддържа мрежови печат

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows® и Mac® само.

4 Windows® само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Стандартно боравене с хартията

Подаване на хартия²
Стандартна тава - 250 листа
Слот за ръчно подаване - 1 лист

Автоматично листоподаващо устройство (ADF) – 50
листа

Извеждане на хартия²
С лицето надолу - 120 листа
С лицето нагоре (прав път на хартията) - 1 лист

Спецификации на хартията

Видове хартия и тегло
Стандартна тава - обикновена и рециклирана хартия (между 60 - 163g/m²)
Слот за ръчно подаване - обикновена, рециклирана, висококачествена, с етикети, пощ. пликосе, (между 60 - 230g/m²) / Двустранен печат
Обикновена и рециклирана (между 60 - 105g/m²) / Автоматично листоподаващо устройство (ADF) – Обикновена и рециклирана (между 60 - 105g/m²)

Пощенски пликосе и печат на етикети

Да, от слота за ръчно подаване: за 1 плик / лист

Размери на хартията

Стандартна тава A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive
Слот за ръчно подаване
Ширина: 76.2 мм до 215.9 мм x Дължина: 127 мм до 355.6 мм
Двустранен печат - A4

Мобилни / Уеб базирани печат и сканиране

Brother iPrint&Scan (Android)

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Brother iPrint&Scan (Windows®/Phone)

Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT)

Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin

Mopria

Google Cloud Print 2.0

Копиране

Скорост - (A4)
До 30 копия/мин.

Време за излизане на първо копие - по-малко от 10 сек. от режим Готовност

Резолуция
До 600 x 600dpi

Много копия

/Събиране/Сортиране Прави до 99 копия на всяка страница / Събира или сортира

Увеличаване/Намаляване

Увеличава или намалява размера на документа от 25% до 400% с 1% стъпка

N в 1 копиране

Позволява да се намалят 2 или 4 страници до един A4 лист

2 в 1 ID копиране

Позволява копиране на двете страни на лична карта на една A4 стр.

Скала на сивото

256 нюанса на сивото (8 bit)

Копиране на касови бележки

Ясно копиране на касови бележки

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Windows® и Mac® само.

⁴ Windows® само.

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

⁷ Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Сканиране	Тип скенер CIS скенер (Contact Image Sensor)	Увеличена резолюция До 19,200 x 19,200dpi	Допълнителни функции Премахване на фон, пропускане на празна страница ⁴ , ID сканиране ⁴ , сканиране 1 към 2 ⁴ , разделяне на PDF
	Цветно и черно-бяло сканиране Да	Дълбочина на цвета 16,777,216 вариации на цвета (24 bit)	Сканиране към SharePoint ^{4&7}
	Скорост сканиране черно-бяло 23.6 ipm (изображения в минута)	Скала на сивото 256 нюанса на сивото (8 bit)	Директно сканиране към SharePoint
	Скорост сканиране цветно 7.5ipm (изображения в минута)	Стандартни функции ⁷ Сканиране към и-мейл, OCR, изображение и файл	Сканиране към Windows® Web Services
	Резолюция на сканиране от ADF До 600 x 600dpi		Директно сканиране към Windows® (от Windows® 7 и нагоре) без нужда от инсталиране на драйвер за скенер
Резолюция на сканиране от стъклото на скенера До 1,200 x 1,200dpi			

Драйвер за скенер	Windows® TWAIN & WIA Windows®10 (32 & 64 bit editions) Windows®8.1 (32 & 64 bit editions) Windows®8 (32 & 64 bit editions)	Macintosh ⁵ TWAIN & AirPrint macOS 10.8.x or greater
		Linux ⁵ SANE(32 & 64 bit editions)

Инструменти за управление на печата	Персонализиран инсталатор ⁴ Възможност за разработка и персонализиране на драйверите и софтуера	MSI инсталатор ⁴ Модулни инсталатори, които могат да бъдат разпространени чрез Active Directory®	Вграден Уеб сървър Уеб базирано управление на печата вградено в устройството
		BRAdmin Light ^{4&5} LAN/WAN Софтуер за управление	Помощник за настройка на драйвери ⁴ Лесно създаване на драйвери за печат за безпроблемно разпространение в мрежата

PrintSmart решения (опция)	PrintSmart Cost Control Наблюдение и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства	За повече информация за PrintSmart решенията посетете: www.brother.bg
----------------------------	---	---

Адресна книга	Бързо набиране 200 локации за и-мейл адреси и факс номера	Групово набиране Могат да се запаметят до 20 групови комбинации

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows® и Mac® само.

4 Windows®само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Мрежа и сигурност	Мрежова свързаност	IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTp Client	И-мейл известия Устройството автоматично изпраща и-мейл до определен и-мейл адрес, който изисква внимание, напр. когато тонера е накрая и има нужда от подмяна
	Мрежова защита SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/ TLS(SMTP,HTTP,IPP)	IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client,FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTp Client, Web Services (Print)	И-мейл репорти Редовно получаване на репорти по и-мейл
		IP филтър Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство в мрежата (IPv4 само)	Функция заключване Защитен достъп до контролния панел на устройството, чрез заключването му
Консумативи	Тонер в комплекта 700 стр. ¹	Барабан (DR-2401) Приблизително за до 12,000 стр.	Честотата на подмяна на консумативите варира в зависимост от сложността на разпечатаната страница, процента на покритие, размера на хартията, страници на задача и вида на хартията.
	Стандартна тонер касета 1,200 стр. ¹ (TN-2411)	Съдържание в кашона Тонер касета, барабан, захранващ кабел, драйвер за Windows®, Ръководство за бързо инсталиране (не е включен комуникационен кабел)	
	Тонер касета с голям капацитет 3,000 стр. ¹ (TN-2421)		

Размери и тегло	Без кашон (ШхДхВ) 410 x 398.5 x 318.5 мм - 11.8 кг.	С кашон (ШхДхВ) 580 x 517 x 434 мм - 14.9 кг.
------------------------	---	---

Натоварване	Максимално месечно натоварване До 15,000 стр.
--------------------	---

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.
2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.
3 Windows® и Mac® само.
4 Windows® само.
5 Опционално за сваляне.
6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.
7 Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Околна среда	Консумация на ел. енергия Печат - 440W (260W при тих режим), Готовност - 42W, Sleep - 6.2W, Deep sleep - 0.9W, Изкл. - 0.03W		Пестене на енергия Устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим Почивка	Energy Star Да
	ТЕС стойност 1.232kWh / седмица		Пестене на тонер Режим, при който се намалява разхода на тонер	Blue Angel Да
	Ниво на налягане на звука Печат 48dbA, Тих режим 44dbA, Готовност До 30dbA			Nordic Swan Да
				GS Mark Да
				Eco Mode Да

Факс	Модем 33,600bps (Super G3)	Контраст Автоматичен / светло / тъмно	ЕСМ (Режим коригиране на грешки) Когато устройството засича грешка по време на предаването на факса, функцията за корекция на грешки ги коригира автоматично и препраща страниците отново (устройството получател също трябва да поддържа функцията)
	Изпращане на РС факс ^{9&3} Изпращане на факс директно от вашия компютър	Активиране на дистанционен достъп Прехвърляне на факс обаждане прието на външен телефон към факс апарата	Препращане на факс Изпращане на факс получен в паметта на устройството до друга локация
	Получаване на РС факс ^{9&4} Получаване на факс директно на вашия компютър	Отложен таймер До 50	Отдалечен достъп Позволява на потребителя дистанционен достъп до факс устройството
	Автоматично пренабиране Автоматично пренабиране ако линията е заета	Бързо сканиране Приблизително 2.5 сек. за А4 лист при стандартна резолюция	Извличане на факс Позволява дистанционен достъп до факсовете в устройството
	Телефонен списък Електронен азбучен списък на запаметените номера за бързо набиране и групови номера	Предаване от паметта До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)	Дистанционна поддръжка Позволява на потребителя да поддържа дистанционно устройството
	Верижно набиране Позволява на потребителя да запаметява части от дълги номера в различни локации за бързо набиране	Получаване при липса на хартия До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)	Дистанционна настройка ³ Позволява на потребителя да настройва дистанционно устройството
	Говорител / Сила на позвъняване 3 нива и изключено	Двустраничен достъп Позволява на оператора да използва две различни функции на устройството по едно и също време	Титулна страница Създаване на персонализирана титулна страница за изходящи факсове
	Превключване Факс / Телефон Автоматично разпознаване на получаване на факс и телефонен сигнал	Множествено изпращане Изпращане на един и същи факс до 258 различни локации (ръчно до 50)	
	Супер фино Осигурява качествено предаване и получаване на много малки разпечатки или линейни графики	Автоматично намаляване Автоматично намаляване на получен факс за побирането му на един А4 лист	
	Скала на сивото 256 нюанса (8 bit)	Обозначаване на факс Добавяне на дата и час към всички получени факсове	

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows® и Mac® само.

4 Windows® само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.



Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side